

Соответствие генератора и комбинации приборов

Создано на основе бюллетеня GM-AV-009-06 от 01.02.06

Машинка начала сигнализировать, что генератор умирает, но проверка показывает, что он живее всех живых. Интересная особенность объясняется несоответствием генератора и комбинации приборов.

На автомобилях Шевроле Нива в период с 10.2003 устанавливались 2 генератора - 21230-3701010-**00-0** и 21230-3701010-**02-0**. Как говорит завод, смена произошла в сентябре 2004 года.

Так вот, на генераторах -02-0 использовались регуляторы напряжения 7931.3702И4 на базе элементов Motorola и выпрямительный блок без трех дополнительных диодов. Одновременно с установкой этого генератора в комплектации автомобиля используется комбинация приборов без дополнительного резистора на 50 Ом. Предположительно, привязки к номеру КП нет и под одним номером может быть как с резистором, так и без. Точная зависимость только от даты изготовления. При несоответствии генератора и комбинации приборов и будет загораться контрольная лампа заряда АКБ.

При замене используйте следующие данные:

Дата выпуска комбинации приборов	Номер генератора (GM-AV / производитель)
до сентября 2004 года	21230-3701010-00-0 / 9402.3701
после сентября 2004 года	21230-3701010-02-0 / 9402.3701-03